

SEEME VARNINGSSYSTEM ÖVERGÅNG



PRODUKTFAKTA

Varning – när den behövs som bäst.

SeeMe® har utvecklats för att i realtid förstärka olika typer av varningsmärken med hjälp av ett starkt blinkande gult ljus. Systemet bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs. SeeMe har använts på Övergångsställen, Busshållplatser, Passager och Utfarter med mycket goda resultat. Tester genomföra av Trafikverket och VTI visar på mycket goda trafiksäkerhetseffekter med ökad uppmärksamhet och hastighetsminskning som följd.

Flexibel utformning och aktivering

SeeMe® består av flera olika moduler vilka kan kombineras för att passa till olika platser och behov. Systemet utgår ifrån en eller flera Varningsenheter vilka enkelt monteras över det varningsmärke som skall förstärkas. Varningsenheten aktiveras sedan trådlöst via någon av de tillhörande sensorerna.

IR-detektor:

Denna sensor känner av förändringar i temperatur och kan användas för att detektera människor, djur eller fordon. Sensorn är riktningskänslig och anpassar sig efter rådande temperatur och väderförhållanden. Eftersom sensorn har ett internt batteri krävs ingen extern strömförsörjning.

Tryckknapp:

Tryckknappen är trådlös vilket gör att den kan placeras där den passar bäst. Eftersom knappen har ett internt batteri krävs ingen extern strömförsörjning.

SEEME VARNINGSSYSTEM ÖVERGÅNG

SeeMe varningssystem är ett aktivt varningssystem speciellt utvecklat för att öka uppmärksamheten på konfliktpunkter såsom övergångsställen, utfarter och passager.

FÖRDELAR:

- Kan anpassas efter varje plats
- Enkel och snabb installation
- Bevisat hög effekt
- Solcellsdrivet



NOTERA: SeeMe kommunicerar med radiolänk mellan varningsenhet, sensorer och knappar. Om två system ska användas inom 500m avstånd till varandra, måste de använda olika radiokanaler. Tilldelning av radiokanal (A-Z) sker vid produktion. Kontakta Blinkfyrar för mer information om kanaltilldelning.

TEKNISK INFORMATION

SeeMe Varningsenhet Art. 109960

Dimensioner: 66 cm x 25 cm x 15 cm

Vikt: 10,5 kg

IP-klass: IP55

EU-standard: EN12352

Energikälla: Integrerad solcell och batteri



SeeMe IR-sensor Art. 109964

Dimensioner: 35 mm x 12 mm, Ø 22 mm

Vikt: 2,0 kg

IP-klass: IP68

EU-standard: EN12352

Energikälla: Integrerat batteri som räcker ca 3 år



SeeMe Tryckknapp Art. 109962

Dimensioner: 10 cm x 10 cm x 15 cm

Vikt: 0,8 kg

IP-klass: IP68

Energikälla: Integrerat batteri som räcker ca 2 år



Tillbehör

Toppfäste

Art. 109965

Sidofäste

Art. 109961

Tryckknappstavla

Art. 109963



109965



109961



109963